

メインホール照明回路図

UH 500w 6色 (71, 72, 78, 63, 22, W) … (71, 72) 2列 36枚 / 他 1列 18枚	文字共吊り	ハロゲン電球	吊り荷重
LH 300w 4色 (72, 59, 22, 40) … 1色 2列 40枚		ハロゲン電球	
5サスペンションライト 60回路 (C型 20A 単独回路)	常設器具…AQS 1kw×12台, FQH 1kw×12台	DMX…OUT×2回線	700kg
4サスペンションライト 60回路 (C型 20A 単独回路)	常設器具…AQS 1kw×12台, FQH 1kw×12台	DMX…OUT×2回線	700kg
第4ボーダーライト 4色 (72, 78, W, W) 上, 中, 下・切替可 12回路 … 1色 24枚	文字共吊り	ハロゲン電球	200kg
3サスペンションライトブリッジ 60回路 (C型 20A 単独回路)	常設器具…AQS 1kw×12台, FQH 1kw×12台	DMX…OUT×2回線	750kg
第3ボーダーライト 4色 (72, 78, W, W) 上, 中, 下 … 1色 24枚		ハロゲン電球	
2サスペンションライトブリッジ 60回路 (C型 20A 単独回路)	常設器具…AQS 1kw×12台, FQH 1kw×12台	DMX…OUT×2回線	750kg
第2ボーダーライト 4色 (72, 78, W, W) 上, 中, 下 … 1色 24枚		ハロゲン電球	
ポータブルライトブリッジ1 60回路 (C型 20A 単独回路)	常設器具…AQS 1kw×12台, FQH 1kw×12台	DMX…OUT×2回線	850kg
第1ボーダーライト 4色 (72, 78, W, W) 上, 中, 下 … 1色 17枚		ハロゲン電球	
フットライト 60w 4色 (72, 78, W, W) … 1色 27枚		タングステン電球	
第1プロセニウムサスペンションライト 32回路 (C型 20A 単独回路)	常設器具…AQS 1kw×16台	DMX…OUT×2回線	550kg
第2プロセニウムサスペンションライト 8回路 (C型 20A 1回路 2ヶ口)	常設器具…AQS 1kw×8台		550kg
花道フットライト 上, 下 60w 2色 (78, W) … 1色 片側 24枚		タングステン電球	
コンダクタースポットライト (ソースフォー) … 2台			
フロントサイドスポットライト	上下共通	AQS 1.5kw 36台 … 2台 18回路	DMX…OUT×2回線6箇所
第1シーリングスポットライト	上 段	AQS 1.5kw 24台 … 2台 12回路	DMX…OUT×2回線
	下 段	HPZ-211X 2kw 24台 … 2台 12回路	
第2シーリングスポットライト	上 段	AQS 2kw 24台 … 2台 12回路 ^{10インチシート}	DMX…OUT×2回線
	下 段	HPZ-211X 2kw 24台 … 2台 12回路	
第3シーリングスポットライト		HPZ-211X 2kw 24台 … 2台 12回路	DMX…OUT×2回線
センターピンスポットライト(クセノン3002SR) 5台			DMX…OUT×2回線

フローコンセント

FC上	・ C型 30A コンセント … 31 回路
FC下	・ C型 30A コンセント … 31 回路
FC中	・ C型 30A コンセント … 14 回路
BFC	・ C型 30A コンセント … 20 回路
FFC	・ C型 30A コンセント … 12 回路
OC	・ C型 30A コンセント … 10 回路 (OC10は直調切替可)

タワースポットライト

トーマンター	上, 下	A Q S 1 k w 各 8 台 … 2 台 4 回路
ポータルタワー	上, 下	A Q S 1 k w 各 8 台 … 1 台 8 回路
移動タワー	2基 (1基の回路)	5回路

直回路

F C (舞台奥)	上手・C型 60A コンセント … 2 回路
	下手・C型 60A コンセント … 2 回路
舞台前	上手・C型 30A コンセント … 2 回路
	下手・C型 30A コンセント … 2 回路
PTL(ポータルタワー)	上手・C型 30A コンセント … 3 回路
	下手・C型 30A コンセント … 3 回路 (PTL下内 DMX…IN×2回線・OUT×2回線)

仮設電源

上手(持込機器用分電盤) 奥 … 3相4線 400A	(直C型30Aコンセント … 6回路使用可)
単相3線 300A	(直C型30Aコンセント … 4回路使用可)
	(持込機器用分電盤内 DMX…IN×2回線・OUT×2回線)
上手側(T V 中継準備室) … 単相3線 300A	(サブホールと共用・上手袖まで約30m)

調光操作卓

製造メーカー … Panasonic	製品名 … JASTO	メモリーシーン … 1000シーン
プリセットフェーダー …	120本×3段(360本×1段使用可)	エフェクト(チェイス) … 1000ステップ
サブマスターフェーダー …	20本50ページ(1000シーン)	その他 … ジャスキー対応(USB)

その他

客席中央(13列目-28番)	DMX…IN×4回線	客席後方(28列目-27番)	DMX…IN×4回線
----------------	------------	----------------	------------

